

Trådløs håndsender t. lyssignaler



Mobile eller stationære, trådløs fjernbetjening

Forside > Lyssignaler

Tekniske data: Trådløs-håndsender for lyssignal RØD/GRØN

Radiofjernbetjeningerne er kendetegnet ved deres pålidelighed og lange rækkevidde i det licensfri radio-område. Rækkevidden kan være op til hundrede meter under optimale forhold, selv vægge kan signalerne gennemtrænge. Afsendelse finder sted med en meget kort reaktionstid og feedback fra modtageren til afsenderen. Korrekt modtagelse signaliseres med et bip. Senderne er tilgængelige til forskellige trafiklysfunktioner.

Trafiklys udstyret med en radiomodtager kan bruges straks efter modtagelsen. De håndholdte sendere er indstillet på modtagermodulerne og kontrolleret for funktionalitet inden levering.

Version:	Håndsender for ét lyssignal RØD, GRØN og AUS	Håndsender for to lyssignaler RØD/GRØN og EIN/AUS
		
	Illustration: Håndsender	Illustration: Håndsender
Artikel-nummer	30331010	00-0000-000
Taster	RØD, GRØN og AUS	2x RØD/GRØN og EIN/AUS
Kabinet-mål	100 x 37 x 19 mm	100 x 37 x 19 mm
Emballagedimensioner	110 x 40 x 20 mm	110 x 40 x 20 mm
Vægt uden emballage	ca. 42 g	ca. 42 g
Driftspænding	Batterie 12 V Alkaline	
Sendefrekvens	Valgfrit 433,62 MHz eller 434,22 MHz	
Kabintetmateriale	Kunststof	
Arbejdstemperatur	-20 til +60 °C	

Version	Modtagelsesmodul 12 – 24 VDC
Driftspænding	10 - 26 VDC
Antenne	Drahtantenne im Gehäuse
Vægt	ca. 100 g

CE DIREKTIV: i henhold til retningslinjerne 8941_42 ,arts 2020 forbeholdes fejl og ændringer

(*) for specielle konfigurationer bedes du kontakte os

AVS-Vejsikring A/S

Tlf. 70 20 20 94 · avs-vejsikring.dk · salg@avs-vejsikring.dk
Finervej 7, 4621 Gadstrup · Industrivej 2, 7000 Fredericia

